## FiberChekPRO のインストール

## 最低限必要なシステム

- ・デスクトップまたはノート PC CPU1.0 GHz 以上
- ・ Windows® XP®. Vista®. 又は Windows7® オペレーティング システム
- ・ 最低 50 MB のインストール可能なディスク領域
- ・ 1 つの USB 2.0 ポート
- 2GB以上のメモリが搭載されていること
- ・ Microsoft DirectX 9\* が動作すること
- NET Framework 3.5 SP1\* がインストールされていること

\*注: これらが PC にインストールされていない場合、 FiberChekPRO のインストーラは、自動的に検出してインス トールを行います。(インターネット接続が必要です)

## ソフトウェアとドライバのインストール



⚠ 警告! 対象のUSB製品をPCに接続しない状態でインストールを開始して下さい。



1. インストーラーの起動

FiberChekPRO の CD をセットするか、または Web から ダウンロードしたアーカイブを解凍したフォルダ内 "FiberChekPRO Ver 1.x Web" にある「setup.exe」を 起動して下さい。

インストーラが起動しますと、 Welcome to the FiberChekPRO Setup Wizard (FiberChek PRO のセットアップ開始ウイザード) と 表示されます。

ユーザマニュアル




ランセンス承認 (License Agreement) のウインドウが 表示されます。

l accept the agreement. (ライセンスを承認する) を選択して、Next (次へ)



FiberChek2 のインストール先フォルダの設定です。 通常 C ドライブの Program Files フォルダにインストー ルされます。

「Next」をクリックして下さい。



追加インストールするコンポーネントを選択します。


※ PDF-PseudoPrinter は FiberChekPRO ソフトウェア上で判定レポートを PDF 形式で保存す るために必要です。


「Next」をクリックして下さい。




古いバージョンの FiberChek PRO を完全アンインストールしていない場合や、FiberChek2 ver1.16 以降のソフトウェアがインストールされている PC では、PDF 化するプログラムが共通であるため、インストール済みと判断されてコンポーネントが表示されない場合があります。

万が一、使用できない場合がある可能性がありますので、PDF-PseudoPrinterのアンインストール方法(42ページ)を参考にアンインストールを行って下さい。







次はショートカットの追加先設定です。

デスクトップ上に FiberChekPRO のショートカット・アイコンを追加する場合は、「Create a desctop icon」のチェックを入れます。

クイックランチャーにも同じくショートカット・アイコンを追加する場合には、「Create a Quick Launch icon」のチェックを入れて下さい。

「Next」をクリックして下さい。

インストールする内容の確認ウインドウが表示されます。

- インストール先フォルダ設定
- ・追加コンポーネントの選択
- ショートカットの作成場所

上記3つのオプション設定をやり直したい場合は 「Back」を何度かクリックして設定し直して下さい。

全てよろしければ「Install」をクリックして下さい。

ソフトウェアのコピーがスタートします。 数十秒~1分後に緑色の進捗バーが右端で停止したまま、別のウインドウが起動します。



JDSU 製のデバイスドライバのインストールが始まります。「Welcome to the Device Driver Instlation Wizard」「次へ」をクリックして下さい。

※ Windows のバージョンによっては Next ボタンである場合があります。

このインストーラでは次のドライバがインストールされ 準備完了となります。


- Atmel Corporation (libusb)
  ueye-boot
- FTDI COM Driver Package (x2) JDSU

ユーザマニュアル



この画像のように、「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」という内容の赤い警告画面が表示されます。 Windows Vista や XP の場合、安全性が不明であるという表現の場合がありますが、問題ではありませんので、インストールを行う方を選択して下さい。

「このドライバソフトウェアをインストールします」を 選択する。




デバイスドライバがインストールされます。 (ファイルのコピー中を示す画像が表示されます)



デバイスドライバのインストールが完了し、使用する 準備ができたことが表示されます。(Ready to use)


完了をクリックして下さい。

続けて2回~5回のデバイスドライバのインストール が繰り返されます。 全て同じ手順で最後に完了をクリックして下さい。



Adobe PDF をプログラム内でも利用するため、Reader をインストールを促す情報ウインドウが表示されます。

「OK」をクリックして下さい。



FiberChekPRO のリリースノートが表示されます。 この内容については、一部省略または加筆修正したも のを次ページに記述してあります。


Next をクリックして下さい。



追加コンポーネントにより、最後の完了画面は (1) または (2) または (3) のいずれかの表示となります。

- (1) PDF-Pseudo Printer をインストールした場合は PC の再起動が必要となるため、完了と共に PC のリスタートを実行できます。
  - Yes ... (すぐにリスタートする場合)
  - No. ... (リスタートを後で行う場合)

いずれかを選択して「Finish」をクリックして下さい。



(2) 追加コンポーネント (PDF-PSeudo) のインストール をしなかった場合と Adobe Reader のインストー ルが検出できない WindowsVista または 7 の場合に 促す画面となりますが、ここで示されている URL は英語ページであるため、チェックを外して「Finish」(完了) することをお勧めします。



(3) 上記のいずれでもない場合または WindowsXP の場合は、単に Users Guide(英語版)を開いて終了のウインドウが表示されます。

宜しければチェックを外してから、 Finish を押して下さい。

次にハードウェアのセットアップを行います。 14 ページに続きます。

次ページより、リリースノートの内容を和訳した文章を表示します。重要な事が書かれている場合がありますので一度は目を通して下さい。